# 変換コネクタ BNCC-A-JJ-75-12G

75Ω アダプター

おすすめ RoHS2

## 概要

4K、8K製品対応の12G-SDI対応のBNC75Ω型中継用アダプタです。本体は黄銅にニッケルメッキ、ジャックージャック型です。

## 仕様

| | |
|---|---|
| 嵌合部形状 | ジャック・ジャック |
| 特性インピーダンス | 75Ω |
| 定格電圧AC | AC 500V |
| 使用周波数範囲 | 12GHz |
| 絶縁抵抗 | DC 500Vにて5000MΩ以上 |
| 耐電圧 | AC 1500V　1分間 |
| 接触抵抗 | 10mΩ以下 |
| 電圧定在波比 | 1.2以下（DC～6GHz）、1.25以下（6GHz～12GHz） |
| 使用周温度範囲 | -40～+85℃ |

## 材質／表面処理

| | |
|---|---|
| 中心コンタクト | リン青銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

https://www.to-conne.co.jp

ISO 9001,14001 認証企業

株式会社トーコネ
TO-CONNE CO.,LTD.

お気軽にお問い合わせください
TEL 03-3939-9081（代）
FAX 03-3939-9082

【特販営業部】〒175-0094
東京都板橋区成増5-23-11（東洋第一ビル）

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT