

## 変換コネクタ N-QA-JP



50Ω アダプター

おすすめ RoHS2

## 概要

測定用で使用するN型中継用アダプタです。本体は黄銅に三元メッキ。プラグージャック型で、プラグ側が差し込むだけのワンタッチ嵌合となっております。

質量:約36.28g

## 仕様

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| 嵌合部形状     | ジャック・プラグ          |
| 特性インピーダンス | 50Ω               |
| 定格電圧AC    | AC 500V           |
| 使用周波数範囲   | 18GHz             |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧       | AC 1000V 1分間      |
| 接触抵抗      | 3mΩ以下             |
| 電圧定在波比    | 1.2以下(DC~18GHz)   |
| 使用周温度範囲   | -40~+85℃          |

## 材質／表面処理

|         |             |
|---------|-------------|
| 中心コンタクト | ベリリウム銅／金めっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／3元めっき    |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 トーコネ  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS EMS  
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690



MS  
CM001



【特販営業部】 〒175-0094  
東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)