

変換コネクタ NJ-A-EIA7/8



50Ω

アダプター

新製品

在庫品

RoHS

RoHS2

概要

N型ジャックとEIA7/8(フランジコネクタ)を有する変換コネクタです。移動体基地局などで使用されているフランジコネクタとの変換に使用されます。接続に必要なCOUPLING ELEMENT(フランジコネクタ側のコンタクトなどの部品セット)は別売りとなります。

変換コネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	ジャック・フランジ
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下(N)、1.5mΩ以下(EIA7/8)
電圧定在波比	DC～26.5GHzまで20dB以上、26.5GHzを超えて40GHzまで14dB以上(リターンロス)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／三元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

