

## インピーダンス変換器 N-0301T

インピーダンス変換器

新製品 おすすめ RoHS2



### 概要

N50Ωプラグ-N75Ωジャックのインピーダンス変換器です。抵抗変換型の為、DC~3GHzまでの広帯域にご利用頂けます。

### 仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
使用周波数範囲	3GHz
電圧定在波比	1.2以下 (DC~3GHz)
使用周温度範囲	-10~+40℃
定格電力(W)	0.5W

### 材質／表面処理

中心コンタクト	金めっき
外部コンタクト	ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

<https://www.to-conne.co.jp>

ISO 9001,14001 認証企業

お気軽にお問い合わせください



株式会社 **トコネ**  
TO-CONNE CO.,LTD.

TEL 03-3939-9081 (代)

FAX 03-3939-9082



QMS/EMS  
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015  
登録番号JSAQ 2890  
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015  
登録番号JSAE 1690



MS  
CM001



【特販営業部】

〒175-0094

東京都板橋区成増5-23-11(東洋第一ビル)