

インピーダンス変換器 BNC-0102H

インピーダンス変換器

新製品

在庫品

RoHS2

概要

BNC75Ωプラグ-BNC50Ωジャックのインピーダンス変換器です。低損失のトランス型で、10～1000MHzまでの広帯域にご利用頂けます。



仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
使用周波数範囲	10～1000MHz
電圧定在波比	1.3以下(10～50MHz)、1.2以下(50MHz～1000MHz)
使用周温度範囲	-20～+50℃
定格電力(W)	0.5W

材質／表面処理

中心コンタクト	銀めっき
外部コンタクト	ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

