インピーダンス変換器 BNC-0302T



インピーダンス変換器

新製品 在庫品 RoHS2

概要

BNC75Ωプラグ-BNC50Ωジャックのインピーダンス変換器です。抵抗変換型の為、DC～3.5GHzまでの広帯域にご利用頂けます。インピーダンス変換器の詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
使用周波数範囲	3.5GHz
電圧定在波比	1.2以下（DC～2GHz）、1.25以下（2GHz～3.5GHz）
使用周温度範囲	-10～+40℃
定格電力（W）	0.5W

材質／表面処理

中心コンタクト	金めっき
外部コンタクト	ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

QMS.EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
MS CM001
RoHS COMPLIANT