

同軸コネクタ専門メーカー

同軸固定減衰器(アッテネーター) **BA-PJ-10**



固定減衰器 50Ω 在庫品 RoHS2

概要

BNC型 2W 10dB 固定減衰器 (アッテネータ) です。減衰量 は2GHzまで10±0.5dB、4GHzまで10±1.0dB。

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	4GHz
電圧定在波比	1.2以下(DC~2GHz)、1.3以下(2~4GHz)
使用周温度範囲	-20~+65℃
定格電力(W)	2W
減衰量(dB)	2GHzまで10±0.5dB、4GHzまで10±1.0dB

材質/表面処理

中心コンタクト	金めっき
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。











