

# 多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

## BNCコネクタ BNC-PJ-1.5A



パネルジャック 1.5D-2V,1.5D-50Ω

QEV,EM-1.5D-2E

在庫品 RoHS2

### 概要

1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2Eケーブルに適合するBNC型パネル ジャックです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工が しやすく、安価になっております。取付加工には圧着工具TA-16が必要で す。 質量:約11.3g

#### 仕様

| 嵌合部形状                                 | ジャック              |
|---------------------------------------|-------------------|
| 特性インピーダンス                             | 50Ω               |
| 定格電圧AC                                | AC 500V           |
| 使用周波数範囲                               | 4000MHz           |
| ————————————————————————————————————— | DC 500Vにて1000MΩ以上 |
| 耐電圧                                   | AC 750V 1分間       |
| 接触抵抗                                  | 3mΩ以下             |
| 使用周温度範囲                               | -40~+85℃          |
| 圧着工具                                  | TA-16             |

### 材質/表面処理

| 中心コンタクト | リン青銅/金めっき/圧着  |
|---------|---------------|
| 外部コンタクト | 黄銅/ニッケルめっき/圧着 |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









