

BNCコネクタ BNCP-ESP-58(黒)



感電防止コネクタ RG-58A/U 50Ω 在庫品 RoHS2

概要

RG-58A/Uケーブルに適合するBNC型感電防止プラグです。外装が樹脂になっ ており、過電流・過電圧から精密機器を保護します。通常のBNC型コネクタと互 換性があり、電子測定器・記録装置向けに最適なコネクタです。中心コンタクト、 本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすいです。取付加工にはTA-35が 必要です。 質量:約7.55g

仕様

嵌合部形状	プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 3000V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
圧着工具	TA-35

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/金めっき/圧着
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき/圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









