

BNCコネクタ BNCJ-ESP-58(黒)

50Ω

感電防止コネクタ

RG-58A/U

RoHS2

受注生産品



概要

RG-58A/Uケーブルに適合するBNC型感電防止ジャックです。外装が樹脂になっており、過電流・過電圧から精密機器を保護します。通常のBNC型コネクタと互換性があり、電子測定器・記録装置向けに最適なコネクタです。中心コンタクト、本体ともに圧着タイプとなっており、加工がしやすいです。取付加工にはTA-35が必要です。

BNCコネクタの詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 3000V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
圧着工具	TA-35

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき／圧着
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき／圧着

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

