

BNC75Ωコネクタ BNCC-A-JJ-75



75Ω アダプター 在庫品 RoHS2

概要

BNC75Ω型中継用アダプタです。本体は黄銅にニッケルメッキ。 ジャックージャック型です。嵌合部をプラグからジャックに変換する 用途としても使われます。

質量:約10.78g

仕様

嵌合部形状	ジャック・ジャック
特性インピーダンス	75Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	10mΩ以下
電圧定在波比	1.1以下(DC~3000MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/金めっき
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









