

同軸分配器 BNC-0092

50Ω

同軸分配器

新製品

在庫品

RoHS2



概要

BNC50Ωジャックのストリップライン型2分配器です。周波数範囲:40~900MHzにて、使用できます。同軸分配器の詳細は[こちら](#)

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	40~900MHz
電圧定在波比	1.3以下(40~900MHz)

材質／表面処理

中心コンタクト	銀めっき
外部コンタクト	ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

