同軸分配器 N-9182



50Ω　同軸分配器

新製品　在庫品　RoHS2

概要

N50Ωジャックのウィルキンソン型マイクロストリップライン2分配器です。周波数範囲:900～1800MHzにて、使用できます。同軸分配器の詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	ジャック
特性インピーダンス	50Ω
使用周波数範囲	900～1800MHz
電圧定在波比	1.3以下（900～1800MHz）

材質／表面処理

中心コンタクト	銀めっき
外部コンタクト	ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT