多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

変換コネクタ BNCP-NJ



50Ω　アダプター

在庫品　RoHS2

概要

BNC型プラグとN型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。

質量：約37g変換コネクタの詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	4000MHz以下
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V　1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下（DC～2GHz）
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業

〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11

TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS
JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890
JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT