

## 変換コネクタ TNCP-NJ



50Ω

アダプター

在庫品

RoHS2

### 概要

TNC型プラグとN型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。

質量：約39.64g変換コネクタの詳細は[こちら](#)

### 仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	4000MHz以下
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1000V 1分間
接触抵抗	3mΩ以下
電圧定在波比	1.2以下 (DC~2000MHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

### 材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／金めっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

