

変換コネクタ BNCP-RCAJ



不整合

アダプター

在庫品

RoHS2

概要

BNC型プラグとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。

質量: 約11.6g 変換コネクタの詳細は [こちら](#)

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	不整合
絶縁抵抗	DC 500Vにて100M Ω 以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	BNC(3m Ω 以下)、RCA(10m Ω 以下)
使用周温度範囲	-40～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	黄銅／ニッケルめっき
外部コンタクト	黄銅／ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

