

変換コネクタ BNCP-RCAJ



不整合 アダプター 在庫品 RoHS2

概要

BNC型プラグとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異な る型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅 にニッケルメッキになります。 質量:約11.6g

仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	不整合
絶縁抵抗	DC 500Vにて100MΩ以上
耐電圧	AC 500V 1分間
接触抵抗	BNC(3mΩ以下)、RCA(10mΩ以下)
使用周温度範囲	-40~+85℃

材質/表面処理

中心コンタクト	黄銅/ニッケルめっき
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。





〒175-0094







