

## 変換コネクタ RCAP-BNCJ



不整合

アダプター

在庫品

RoHS2

## 概要

RCA型プラグとBNC型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。

質量: 約11.85g変換コネクタの詳細は[こちら](#)

## 仕様

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| 嵌合部形状     | ジャック・プラグ                                 |
| 特性インピーダンス | 不整合                                      |
| 絶縁抵抗      | DC 500Vにて1000M $\Omega$ 以上               |
| 耐電圧       | AC 500V 1分間                              |
| 接触抵抗      | RCA(50m $\Omega$ 以下)、BNC(3m $\Omega$ 以下) |
| 使用周温度範囲   | -40～+85℃                                 |

## 材質／表面処理

|         |            |
|---------|------------|
| 中心コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |
| 外部コンタクト | 黄銅／ニッケルめっき |

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。  
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

