変換コネクタ NXTP-7/16J



50Ω　アダプター

新製品　在庫品　RoHS　RoHS2

概要

4Gおよび今後の5Gネットワーク向けのNXTコネクタ(4.3/10型と比較して約50%の大きさ)と7/16型コネクタの変換コネクタ。本体は黄銅に三元メッキ。最大6GHzまで対応しています。規格「IEC 61169-71」に準拠して製造された他社製NEX10コネクタとも、嵌合可能です。エリクソン・ノキアなどの無線通信機器において、ポートがNEX10コネクタの場合も、問題無く嵌合出来ます。

変換

コネクタの詳細は[こちら]

仕様

嵌合部形状	ジャック・プラグ
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
使用周波数範囲	6GHz
絶縁抵抗	DC 500Vにて5000MΩ以上
耐電圧	DC 750V　1分間
接触抵抗	2.5mΩ以下
電圧定在波比	1.15以下(DC～3GHz)、1.25以下(3～6GHz)
使用周温度範囲	-45～+85℃

材質／表面処理

中心コンタクト	リン青銅／銀めっき
外部コンタクト	黄銅／3元めっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。
●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。

同軸コネクタ専門メーカー トーコネ
TYCLON
ISO 9001,14001 認証企業
〒175-0094
東京都板橋区成増
5-23-11
TELL 03-3939-9081
FAX 03-3939-9082
https://www.to-conne.co.jp/

JSA QMS.EMS JIS Q 9001:2015,ISO 9001:2015 登録番号JSAQ 2890 JIS Q 14001:2015,ISO 14001:2015 登録番号JSAE 1690
JAB MS CM001
RoHS COMPLIANT