

# 多彩な対応力でモノづくりを支え続ける。

同軸コネクタ専門メーカー

## 変換コネクタ HNP-BNCJ



50Ω アダプター

新製品 在庫品 RoHS2

### 概要

HN型プラグとBNC型ジャックを有する変換コネクタです。異なる 型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅に ニッケルメッキになります。

#### 仕様

嵌合部形状	プラグ・ジャック
特性インピーダンス	50Ω
定格電圧AC	AC 500V
絶縁抵抗	DC 500Vにて1000MΩ以上
耐電圧	AC 1500V 1分間
接触抵抗	内部導体間: $3.0$ m $\Omega$ 以下(HN)/ $1.5$ m $\Omega$ 以下(BNC)、外部導体間: $3.0$ m $\Omega$ 以下(HN)/ $1.4$ m $\Omega$ 以下(BNC)
電圧定在波比	1.3以下(DC~1GHz)
使用周温度範囲	-40~+85℃

#### 材質/表面処理

中心コンタクト	リン青銅/金めっき
外部コンタクト	黄銅/ニッケルめっき

●商品の仕様及び外観は改良のため予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。●掲載の写真は撮影や印刷の関係で実物と異なることがあります。



〒175-0094 東京都板橋区成増 5-23-11









